

...Nastawy DIPswitchy...

*Buaphana MC/MM*

1 – ON

0 – OFF

x – Nastawa pojemności/rezystancji

Moving Coil (MC)

54321 4321 RES

11100 0000 100

11000 0000 150

10100 0000 300

Moving Magnet (MM) rezystancja wejściowa

54321 4321 RES

000xx x001 47k

000xx x111 35k

000xx x011 40k

000xx x110 57k

000xx x010 70k

000xx x000 100k

Moving Magnet (MM) pojemność wejściowa

54321 4321 CAP

00000 0xxx N/A

00010 0xxx 100pF

00000 1xxx 150pF

00001 0xxx 220pF

00010 1xxx 250pF

00011 0xxx 320pF

00001 1xxx 370pF

00011 1xxx 470pF

*Rafał Bednarski*